Programmation sur voies DVBS2-COFDM FRANSAT Référence 563302 des multiplex préenregistrés FS1, FS2, FS3, FS4, FS5

Branchez le programmateur et attendez l'affichage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	▶ PRESET MUX : FS1
Choisissez le multiplex à programmer en appuyant successivement sur les touches ▲ et ▼.	LNB : 13V

- Appuyez sur la touche \blacksquare et réglez le canal de sortie à l'aide des touches \blacktriangle et \blacktriangledown .
- Appuyez 2 secondes sur la touche pour enregistrer les paramètres.
- Le module SCAN le multiplex et les chaînes sont disponibles au bout de quelques secondes lorsque le voyant passe au vert.

Programmation sur voies DVBS2-COFDM FRANSAT Référence 563302 des multiplex des chaînes France 3 Régionales

•	Branchez le programmateur et attendez l'affichage	PRESET MUX : FS1 LNB : 13V	, puis appuyez 2 secondes sur 🌑 afin d'obtenir l'affichage	CONFIG Auto A :001 Mode CCIR N.Z.Ind			
•	Appuyez sur la touche ▲ jusqu'à obtenir l'affichage	► CONFIG Manuel A :001 Mode CCIR N.Z.Ind	, puis appuyez 2 secondes sur 🗨 afin d'obtenir l'affichage	▶ ENTREE F : 1840 DVBS 29950 Kbauds LNB : 13V			
•	Utilisez les touches ●, ▲ et ▼ afin d'obtenir les pa	ramètres désirés :					
	 ENTREE F: 1222 DVBS Pour F3 Picardie, Franche Comté, Aquitaine, Basse Normandie, Auvergne, Bourgogne, Alpes, Nord Pas de Calais, Limousin Rhône Alpes, Côte d'azur et Languedoc. LNB : 13V 						



Pour F3 Lorraine, Pays de la Loire, Provence Alpes, Centre, Paris lle de France, Poitou Charente, Champagne Ardenne, Bretagne Haute Normandie, Alsace, Midi Pyrénées, Corse via Stella.

Appuyez 2 secondes sur la touche 🔳 pour enregistrer les paramètres, et attendez que le module passe au vert.

		SERVI	CE
•	Appuyez successivement sur la touche 📕 jusqu'à obtenir l'affichag	France 3	
			OFF

- Utilisez les touches ▲ et ▼ jusqu'à obtenir la chaîne France 3 Régionale désirée, appuyez sur la touche et mettre DCY à la place de OFF à l'aide de la touche ▲. Répétez cette dernière opération pour programmer plusieurs chaînes France 3 Régionale sur le même module.
- Enregistrez votre programmation en appuyant 2 secondes sur la touche 📕 , et lorsque le module passe au vert, vos chaînes sont disponibles sur le canal de sortie préalablement choisi.

Affectation d'un numéro de canal spécifique pour une chaîne France 3 Régionale

Appuyer 2 secondes sur la touche 🌒 , puis successivement sur la touche 🔳 jusqu'à obtenir l'affichage

Utilisez les touches ●, ▲ et ▼ afin d'obtenir l'affichage

ſ	► CONFIG	
1	ts id:0x006A	1
1	v_NIT : 27	l
1	v_SDT : 25	l

v_NIT : 27 v_SDT : 25

, puis appuyez 2 secondes sur la touche



- LCN
- Appuyez 2 secondes sur la touche
 , et successivement sur la touche , jusqu'à obtenir l'affichage
- France 3 ----0x----NO LCN

► CONFIG ts id :

-x-

- Utilisez les touches ●, ▲ et ▼ afin d'assigner le numéro de LCN voulu pour cette chaîne.
- Appuyez 2 secondes sur la touche 📕 pour enregistrer vos paramètres.

Répétez ces dernières opérations si vous avez programmé plusieurs chaînes sur un même module.